

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/DE05/000268

International filing date: 16 February 2005 (16.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: DE
Number: 10 2004 008 803.9
Filing date: 20 February 2004 (20.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 29 April 2005 (29.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse



DE 25 / 268

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 10 2004 008 803.9

Anmeldetag: 20. Februar 2004


Anmelder/Inhaber: Zentrum Mikroelektronik Dresden AG, 01109 Dresden/DE

Bezeichnung: Schutzdiode zum Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen elektrostatische Entladungen

IPC: H 01 L 23/62

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 16. April 2005
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag



Agurke

LIPPERT, STACHOW, SCHMIDT & PARTNER

Patentsanwälte · European Patent Attorneys · European Trademark Attorneys

Krenkelstraße 3 · D-01309 Dresden

Telefon +49 (0) 3 51.3 18 18-0

Telefax +49 (0) 3 51.3 18 18 33

Ad-ak/ak

20. Februar 2004

- 5 **Zentrum Mikroelektronik Dresden AG**
01109 Dresden


- 10 **Schutzdiode zum Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen
elektrostatische Entladungen**

Zusammenfassung

- 15 Der Erfindung, die eine Anordnung einer Schutzdiode zum Schutz
von Halbleiterschaltkreisen gegen elektrostatische Entladungen
betrifft, liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung zu
schaffen, mit der ein verbesserter ESD-Schutz mit einer
optimalen Chipflächennutzung und einem verbessertem Latch-up-
20 Verhalten erreicht wird. Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe
dadurch gelöst, dass die Planardiode aus einer ersten
inselförmigen Elektrode besteht, die von einer zweiten
Elektrode umschlossen wird und dass die Kontakte der ersten
Elektrode mit einer ersten Metallebene und die Kontakte der
25 zweiten Elektrode mit einer darüber liegenden zweiten
Metallebene kontaktiert sind. (Fig. 2)

4

Fig. 2



LIPPERT, STACHOW, SCHMIDT & PARTNER
Patentanwälte · European Patent Attorneys · European Trademark Attorneys
Krenkelstraße 3 · D-01309 Dresden
Telefon +49 (0) 3 51.3 18 18-0
Telefax +49 (0) 3 51.3 18 18 33

Ad-ak/ak

20. Februar 2004

5 **Zentrum Mikroelektronik Dresden AG**
01109 Dresden

10 **Schutzdiode zum Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen
elektrostatische Entladungen**

15 Die Erfindung betrifft eine Anordnung einer Schutzdiode zum
Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen elektrostatische
Entladungen, bestehend aus mindestens einer Planardiode, bei
der die Elektroden jeweils durch eine Vielzahl von Kontakten
kontaktiert sind und die Kontakte über Metallschichten mit der
Betriebsspannung, einem Ein-/Ausgangspad oder der Masse
verbunden sind.

20 Sowohl im Fertigungsprozess als auch bei einem nachfolgenden
Einbau in eine übergeordnete Schaltungsanordnung, sowie dem
Betrieb der integrierten Schaltung, ist diese unvermeidbaren
Umwelteinflüssen ausgesetzt, zu denen beispielsweise
25 elektrostatische Entladungen (ESD = electrostatic discharge)
gehören.

30 Elektrostatische Ladungen entstehen durch Reibung zwischen
verschiedenen Materialien und können Potentiale von mehreren kV
auf einem Ladungsträger aufbauen. Bei einem Kontakt des
Ladungsträgers, beispielsweise mit einem Pin des integrierten
Bauelementes, fließt die gespeicherte Ladung im
Nanosekundenbereich ab und erzeugt dabei kurzzeitig Ströme bis
in den Amperebereich. Dieser Strom muss durch die ESD-
35 Schutzschaltung und die entsprechenden Leiterbahnen abgeleitet
werden. Die Auslegung dieser Strombahn begrenzt den ESD-Schutz
in der Weise, dass durch das Überschreiten einer zulässigen

Stromdichte zum Entladungszeitpunkt eine Zerstörung von Teilen der integrierten Schaltung infolge thermischer Überlastung entsteht. Da sich die Stromdichten der ESD-Entladung mit kleineren Strukturabmessungen vergrößern, gewinnt die ESD-
5 Problematik mit zunehmender Integrationsdichte der integrierten Schaltungen an Bedeutung.

Eine aus dem Stand der Technik bekannte Maßnahme zum Schutz gegen elektrostatische Entladungen ist das Zuschalten von
10 Schutzdioden zwischen das Ein-/Ausgangspad und dem Potential VDD sowie der Masse VSS. Die Zuschaltung erfolgt derart, dass die erste Schutzdiode mit der Kathode am Potential VDD und der Anode am Ein-/Ausgangspad und die zweite Schutzdiode mit der Kathode am Ein-/Ausgangspad und der Anode am Potential VSS
15 angeschlossen ist.

Zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen an moderne IC's existieren verschiedene Teststandards. Das zur Zeit übliche Human-Body-Model-Testverfahren (HBM) wird mehr und mehr vom
20 Charge-Device-Model-Testverfahren (CDM) abgelöst. Das CDM-Testverfahren stellt erhöhte Anforderungen an die Stromfestigkeit der ESD-Schutzelemente. Die Strombelastung ist etwa um den Faktor 10 größer als beim HBM-Test. Da die Zeitspanne des Stromimpulses beim CDM-Test kleiner als 1ns ist,
25 findet praktisch eine adiabatische Erwärmung durch den Stromfluss statt. Somit wird für die Stromableitung bei einem CDM-Testverfahren mit 1kV Hochspannungsentladung wesentlich mehr Chipfläche benötigt als bei einem HBM-Testverfahren mit 4kV. Infolge dieses Mehrbedarfs an Chipfläche verliert man
30 einen Teil der durch eine Strukturverkleinerung gewonnenen Chipfläche. Bei einem CDM-Testverfahren nimmt die Entladestromstärke durch eine Schutzdiode stark zu, was eine Vergrößerung der Diodenfläche zur Folge hat.

35 Mit der Zunahme der Stromstärke und der Strukturverkleinerung, welche eine höhere Integrationsdichte zur Folge hat, wird das

Latch-up-Verhalten der Anordnung immer kritischer. Bedingt durch die große, beispielsweise von einem Anodenring umgebene, Kathodenfläche wird ein Substratstrom erzeugt, der tief in das Substrat eindringt und somit nicht vollständig durch die Anode aufgenommen werden kann. Dieser Strom kann dann eine Fehlfunktion in benachbarten integrierten Strukturen auslösen.

Aus der US 6,518,604 ist eine Schutzdiode mit langen Anoden- und Kathodenstreifen bekannt. Diese Anordnung gewährleistet, dass der im Substrat entstehende Strom an der Oberfläche abgesaugt wird und nicht tief in das Substrat eindringen kann. Bei dieser Art der Diode ist der Stromfluss durch den Diodenrand größer als der Strom durch die Grundfläche.

Der Nachteil dieser Anordnung besteht in einem erhöhten Flächenbedarf, da die Aufteilung in Diodenfinger infolge des notwendigen Abstands zwischen Anoden- und Kathodenkontaktgebieten zusätzliche Chipfläche erfordert. Außerdem werden die Randstücke der Diodenfinger nicht für die Stromableitung genutzt. Für lange Finger muss die Dimensionierung der Metallleitungen für die einzelnen Anoden- und Kathodenleitungen der Stromdichte angepasst werden. Diese Anpassung erfordert, unter der Einhaltung von Designregeln, einen weiteren Platzbedarf.

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung einer Schutzdiode zum Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen elektrostatische Entladungen zu schaffen, mit der ein verbesserter ESD-Schutz mit einer optimalen Chipflächennutzung und einem verbesserten Latch-up-Verhalten erreicht wird.

Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe bei einer Anordnung einer Schutzdiode zum Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen elektrostatische Entladungen der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass die Planardiode aus einer ersten inselförmigen Elektrode besteht, die von einer zweiten Elektrode umschlossen wird und dass die Kontakte der ersten Elektrode mit einer

ersten Metallebene und die Kontakte der zweiten Elektrode mit einer darüber liegenden zweiten Metallebene kontaktiert sind.

Die Realisierung von Dioden auf Wafern wird vorzugsweise in der Form einer Planardiode mit einem großen Flächenquerschnitt des pn-Übergangs ausgeführt. Gemäß der erfinderischen Lösung ist eine erste Elektrode in der Fläche der zweiten Elektrode eingebettet, wobei die inselförmige erste Elektrode beispielsweise eine kreisförmige oder rechteckige Form aufweist. Beide Elektroden sind jeweils mit verschiedenen darüber liegenden Metallebenen durch eine Vielzahl von Kontakten elektrisch leitend verbunden. Durch die Verwendung einer Vielzahl von parallel geschalteten, elektrisch leitenden Kontakten werden Widerstandsschwankungen der Einzelkontakte ausgeglichen und die Stromdichte in der Zuleitung reduziert.

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass mehrere Planardioden nebeneinander angeordnet sind.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass mehrere Planardioden in einem Array angeordnet sind.

Diese Anordnung beispielsweise mehrerer Kathodeninseln in einer gemeinsamen Anodenfläche kann in einer Reihe, in einer Spalte, einer Kombination aus der Reihen- und der Spaltenanordnung sowie in der Form eines Arrays erfolgen.

In einer besonderen Ausführung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Planardioden zu einer Funktionseinheit zusammengeschaltet sind.

Vorzugsweise sind die Planardioden in einer Parallelschaltung zu einer Schutzdiode, welche für eine zu einem zuverlässigen ESD-Schutz erforderlichen Strombelastung dimensioniert ist, zusammengeführt. Die so erzeugte Schutzdiode kann auch aus mehreren zusammengeschalteten Planardiodenreihen und/oder Planardiodenspalten oder mehreren Arrays bestehen.

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Vielzahl von Kontakten durch einen Kontakt ersetzt ist.

5 Technologiebedingt wird zur Kontaktierung der Elektroden eine Vielzahl von Kontakten verwendet. Unter Beachtung des Leitungswiderstandes und der Strombelastbarkeit des Kontakts kann bei entsprechender Dimensionierung nur ein Kontakt, zur Verbindung einer Elektrode mit einer Metallebene, genutzt werden.

10

In einer Ausführung der Erfindung ist vorgesehen, dass die inselförmige Elektrode eine kreisförmige oder eine n-eckige Form aufweist.

15 Die Form der inselförmigen Elektrode kann beispielsweise an eine verwendete Herstellungstechnologie angepasst werden. Die Elektrode kann sowohl eine kreisförmige als auch eine eckige Form, mit einer beliebigen Eckenanzahl, aufweisen.

20 Die Erfindung soll nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. In den zugehörigen Zeichnungen zeigt

25 Fig. 1. eine ESD-Schutzschaltung mit zwei Schutzdioden aus dem Stand der Technik,

Fig. 2 eine Darstellung der untersten Layoutebene der erfindungsgemäßen Schutzdiode,

30 Fig. 3 eine Darstellung der Verbindung der Anoden- und Kathodenflächen mit der darüber liegenden ersten Metallebene,

35 Fig. 4 eine Darstellung der ersten Metallebene mit Via-Kontakten und

Fig. 5 eine Darstellung der zweiten Metallebene mit Via-Kontakten.

In der Figur 1 ist eine ESD-Schutzschaltung mit zwei Schutzdioden 1 aus dem Stand der Technik dargestellt. Mit dieser Anordnung wird die interne Schaltung 2 vor elektrostatistischen Entladungen an einem der Input-PAD's 3 geschützt. Die erfinderische Lösung kann in beiden Schutzdioden 1 Anwendung finden.

Einen für eine Flächenoptimierung verbesserten Diodenentwurf, einer als Planardiode ausgeführten Diode, erzielt man, wenn die Diode nicht in Anoden- und Kathodenstreifen unterteilt, sondern eine Anodenfläche 4 mit einer darin eingebetteten Kathodeninsel 5 verwendet wird. Eine Anordnung der Planardiode mit einer Anodeninsel in einer Kathodenfläche ist ebenfalls möglich. Mit dieser Lösung kann die Fläche der Kathodeninsel 5, die Anodenfläche 4, der Rand der Kathodeninsel 5, die Anzahl der Kontakte 6 sowohl in der Kathodeninsel 5 als auch in der Anodenfläche 4 und die Metallbahnbreiten so optimal aufeinander abgestimmt werden, dass bei einer Zusammenschaltung mehrerer Planardioden zu einer Schutzdiode 1 jedes Planardiodenelement der gleichen Strombelastung standhält. Durch die Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Form und Größe der Insel 5 kann ein flächenoptimierter Entwurf gefunden werden. Durch die Unterteilung der Schutzdiode 1 in kleine Teilflächendioden wird ein signifikanter Substratstrom zu benachbarten Chipelementen verhindert. Je nach vorhandenem Platz im Layout kann die Struktur, der aus mehreren Planardioden bestehenden Schutzdiode 1, quadratisch, rechteckig oder in mehrere Teilstrukturen aufgeteilt ausgeführt werden.

Gemäß der erfinderischen Lösung ist die Kathodeninsel 5 in einer achteckigen Form mit Winkeln von jeweils 45 Grad ausgeführt. Eine andere geometrische Form, beispielsweise eine kreisförmige oder quadratische Form, ist ebenfalls möglich. Zur Gewährleistung eines gleichmäßig verteilten Stromflusses durch alle Inseln 5 ist deren Größe, geometrische Form, die Einbettung und die Kontaktierung 6 der Inseln 5 jeweils gleich auszuführen. Pro Insel 5 werden beispielsweise 10 Kontakte 6

verwendet, um Widerstandsschwankungen der Kontakte 6 auszugleichen. Die Stromzuleitung zu den Inseln 5 erfolgt über Kontakte 6 zu einer darüber liegenden ebenfalls inselförmigen Metallplatte in der ersten Metallebene 7 und nachfolgend weiter über Via's zu einer darüber liegenden zweiten Metallebene 8, in der die Teilströme der Inseln 5 zusammengefasst werden. Somit ist gewährleistet, dass der Gesamtdurchlassstrom gleichmäßig auf alle parallel geschalteten Inseln 5 aufgeteilt wird. Da sich die zweite Metallebene 8 großflächig über die gesamte Diodenfläche erstreckt, stellt die Stromdichte in dieser Metallebene 8 keine Begrenzung für den möglichen Strom durch die Dioden dar. Die Elektrodenfläche 4, in der die Inseln 5 eingebettet werden, füllt die Gebiete zwischen den Inseln 5, unter Einhaltung minimaler Designregeln aus. Dabei muss beispielsweise die Anodenfläche 4 mindestens gleich groß der Summe der Kathodeninselfläche sein, damit keine Substratströme zu anderen Chipelementen auftreten können. Weiterhin muss die Verteilung der Kathodeninseln 5 zum Rand der Anodenfläche 4 abnehmen, um die Stromdichte in der ersten Metallebene 7, welche die Anodenzuleitung darstellt, annähernd konstant zu halten. Die Anbindung der Anodenfläche 4 erfolgt ebenfalls durch Kontakte 6 zu der ersten Metallebene 7, wobei eine Überlappung der Metallebene 7 an den Außenseiten notwendig ist, und dadurch ein vierseitiger Anschluss der Anodenfläche 4 über die erste Metallebene 7 an eine zugehörige Leitung möglich wird.

In den Figuren 2 bis 5 ist eine Umsetzung der erfindungsgemäßen Anordnung in verschiedenen, übereinander liegenden Layoutebenen dargestellt. Die unterste Ebene ist in der Figur 2 dargestellt. In dieser Ebene sind die Kathodeninseln 5 und die Anodenfläche 4 im Siliziumsubstrat dargestellt. Sowohl die Kathodeninseln 5 als auch die Anodenfläche 4 sind mit Kontaktstüpseln 6 für den Anschluss an die erste Metallebene 7 bestückt.

In der Figur 3 ist die Verbindung der Kathodeninseln 5 und der Anodenfläche 4 mit der darüber liegenden ersten Metallebene 7 dargestellt. Alle Anodenanschlüsse werden auf eine gemeinsame

12

8

Metallplatte in der ersten Metallebene 7 geführt, die dann an allen Seitenrändern beispielsweise mit dem GND-Bus verbunden wird. Die Metallflächen über den Inseln 5 sind in der ersten Metallebene 7 sowohl zueinander als auch gegenüber der restlichen Metallfläche der gleichen Ebene isoliert und werden durch Kontakte 6 von der ersten Metallebene 7 nach oben zu der darüber liegenden zweiten Metallebene 8 verbunden. Derartige Kontakte 6 werden auch als Via's bezeichnet.

10 In der Figur 4 ist die erste Metallebene 7 mit den Via-Kontakten dargestellt. Diese Via-Kontakte werden dann mit der zweiten Metallebene 8 verbunden.

15 In der Figur 5 ist die zweite Metallebene 8 mit den verbundenen Via-Kontakten dargestellt. Diese Metallebene 8 wird hinreichend groß dimensioniert, so dass sie keine Schädigung nach einer Strombelastung durch eine elektrostatische Entladung aufweist. Die Anbindung, beispielsweise an ein Input-PAD, erfolgt über diese Metallebene 8.

20

LIPPERT, STACHOW, SCHMIDT & PARTNER

Patentanwälte · European Patent Attorneys · European Trademark Attorneys

Krenkelstraße 3 · D-01309 Dresden

Telefon +49 (0) 3 51.3 18 18-0

Telefax +49 (0) 3 51.3 18 18 33

Ad-ak/ak

20. Februar 2004

- 5 **Zentrum Mikroelektronik Dresden AG**
01109 Dresden

- 10 **Schutzdiode zum Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen
elektrostatische Entladungen**

Bezugszeichenliste

- 15 1 Schutzdiode
2 Interne Schaltung
3 Input PAD
4 Anodenfläche
5 Kathodeninsel
20 6 Kontakt
7 erste Metallebene
8 zweite Metallebene

25

LIPPERT, STACHOW, SCHMIDT & PARTNER
Patentanwälte · European Patent Attorneys · European Trademark Attorneys
Krenkelstraße 3 · D-01309 Dresden
Telefon +49 (0) 3 51.3 18 18-0
Telefax +49 (0) 3 51.3 18 18 33

Ad-ak/ak

20. Februar 2004

- 5 **Zentrum Mikroelektronik Dresden AG**
01109 Dresden

10 **Schutzdiode zum Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen
elektrostatische Entladungen**

Patentansprüche

- 15 1. Anordnung einer Schutzdiode zum Schutz von Halbleiter-
schaltkreisen gegen elektrostatische Entladungen,
bestehend aus mindestens einer Planardiode mit zwei
Elektroden, bei der die Elektroden jeweils durch eine
Vielzahl von Kontakten kontaktiert sind und die Kontakte
20 über Metallebenen mit der Betriebsspannung, einem PAD oder
der Masse verbunden sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass die
Planardiode aus einer ersten inselförmigen Elektrode (5)
besteht, die von einer zweiten Elektrode (4) umschlossen
wird, dass die Kontakte (6) der ersten Elektrode (5) mit
25 einer ersten Metallebene (7) und die Kontakte (6) der
zweiten Elektrode (4) mit einer darüber liegenden zweiten
Metallebene (8) kontaktiert sind.
- 30 2. Anordnung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass
mehrere Planardioden nebeneinander angeordnet sind.
3. Anordnung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass
mehrere Planardioden in einem Array angeordnet sind.
- 35 4. Anordnung nach Anspruch 2 und 3, **dadurch gekennzeichnet**,
dass die Planardioden zu einer Funktionseinheit
zusammengeschaltet sind.

5. Anordnung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Vielzahl von Kontakten (6) durch einen Kontakt ersetzt ist.

5

6. Anordnung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die inselförmige Elektrode (5) eine kreisförmige oder eine n-eckige Form aufweist.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

